



# Señalamiento de Emergencia

Modelo: V-50LV-PN-\_\_

## ►► Características

Señalamiento de Emergencia: Volutta Normalux Salida. Referencia: V-50LV, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h.

Modo defuncionamiento: No permanente.

Tipo de instalación: . Fuente de Luz:

Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh.

IP: 22. IK: 04.

Versión: Estándar.

Acabado: Blanco.

Carcasa de: PC+ABS Auto-extinguible.



PN-L

## ►► Especificaciones Técnicas

Potencia	0,4W
Kelvin	5700
Voltaje	110-130V 60HZ
Lumen	45Lm
Autonomía	1Hr
Apertura	120°
IP	22
IK	04



**60 min  
Respaldo**



PN-R



PN-SD

# ►► Dimensiones

