

# BALASTRO ELECTRÓNICO

de encendido instantáneo para una lámpara de 15W a 20W, T8 o T12

## Modelo BE1X20



### Características:

De encendido rápido

Tensión de entrada 127V

Frecuencia de operación de 60Hz

Para 1 lámpara de 15W hasta 20W T8 y T12

Corriente de línea: 0.350A

Corriente de lámpara: 0.265A

Dimensiones en milímetros (mm):

Largo 89mm x Ancho 42mm x Alto 28mm

Cuerpo envolvente de plástico ABS blanco

Protección contra el ambiente: IP20

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 1x15W a 40W

